

T o n

Schalteinrichtung

F 11

Bearb.: WJ/Hasd.

in Pultform mit Netzanschluß


1. Kennzeichen

- 1.1. Verwendung: Die Schalteinrichtung F 11 dient in Verbindung mit einem Lichtsignalgerät zur Lichtsignalgabe in nichtstationären Anlagen. Drei Lichtsignale (rot, grün, gelb) können von der F 11 geschaltet werden. Das vierte Signal (weiß) dient zur Rückmeldung vom Lichtsignalgerät aus.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten: An die F 11 kann über Kabeltrommel C 20 oder einem Verbindungskabel C 21 ein Lichtsignalgerät (z.B. F 8 oder F 12) angeschlossen werden. In der F 11 ist ein F 10&E eingebaut.
- 1.3. Elektrische Daten:

Stromaufnahme:	Bei 220 V~/50 Hz	max. 100 mA
Lampenbestückung:	4 Fernsprechlampen	12 V / 240 mA
- 1.4. Maßangaben: Die F 11 ist als pultförmiges Kästchen ausgeführt.
Maße: Breite 145 mm, Höhe 180 mm, Tiefe 150 mm.
- 1.5. Masse: 2,9 kg

2. Anschlüsse

- 2.1. Kontaktbelegung des anzuschließenden Kupplungssteckers S 85 bzw. des Flanschsteckers S 87: (auf die Lötösen gesehen)



- 2.2. Sonstige Anschlüsse: Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich
 - 1 Anschluß für die Geräteschnur
 - 1 Meßklemme (auch zur Erdung des Gerätes bestimmt)
 - 1 sechspolige Flanschsteckdose S 86.

3. Schaltzeichen

- 3.1. Schaltkurzzeichen:



- 3.2. Funktionsschaltzeichen:

Funktion Signal:

Funktion Starkstrom:

