
Verwendung: Das Netzanschlussgerät dient zur Stromversorgung für das Pegelschreibermessgestell J 24.

Schaltung und Schaltbild s. Anlage (Zeichnungs-Nr. 257).

innerer Aufbau: Das Netzanschlussgerät N 16 besteht aus dem Heizspannungs- und dem Anoden-Gitterspannungsteil. Beim Einschalten des Netzes wird zunächst der Heizspannungs- und der Gitterspannungsteil in Betrieb gesetzt. Durch den Heizstrom wird das Verzögerungsrelais R_h betätigt, das nach einer Zeit von nicht weniger als 30 sec. über ein weiteres Relais R_M den Anodengleichrichterteil einschaltet.

Um zu verhindern, dass bei auftretenden Störungen im Heiz- oder Gitterkreis der Anodengleichstrom weiter an das Pegelschreibermessgestell geliefert wird, sind die Relais R_1 und R_2 eingebaut, die in diesem Fall den Anodenstromkreis unterbrechen und durch Einschalten einer Signallampe auf die Störung aufmerksam machen.

Bestückung: 2 GIE 2000/02/06 (Siemens) .
2 Sicherungen 6 Amp.

Stromabgabe:

Anode	220 Volt
Heizung	12 Volt
Gitter	-36 Volt

